

Power Dome EX

Power Dome EX é energia portátil para as mais diversas situações: dê a partida em seu carro e ainda encha o pneu, use sua ferramenta elétrica em qualquer lugar. No camping assista TV, escute rádio e tenha iluminação, energia não será problema com Power Dome EX, em suas viagens use seu notebook, celular, filmadoras e outros, nas mais distantes e remotas regiões.

Power Dome EX é uma central de energia multifuncional portátil 8 em 1 com duas saídas de força 110 volts e 400 watts de potência contínua, uma saída 12 volts padrão veicular, saída 5 volts USB, compressor de ar, luz de emergência, rádio AM/FM com entrada auxiliar e “jump-starter” para dar partida em veículos em situações de emergência.

Características:

- “Jump-starter” de 600 Amp com cabos e garras de alta capacidade para dar partidas em veículos em situações de emergência.
- Compressor embutido de 260 PSI (libras por polegadas quadradas) para pneus de carros, motos e outras aplicações.
- Mostrador analógico de pressão.
- Inversor embutido com 400 watts de potência contínua e 800 watts de pico com duas saídas 110 volts.
- Saída 12 volts padrão veicular
- Saída 5 volts USB para carregar celulares, smartphones e MP3 players.
- Rádio AM/FM embutido com entrada auxiliar.
- Iluminação de emergência com 5 leds de baixo consumo de energia.
- Recarregador 110 volts e veicular 12 volts.
- Fusível de segurança de 40 Amp
- Mostrador analógico de carga armazenada.
- Alarme de segurança indicador de polaridade

Especificações:

- Mantém energia armazenada por até 4 meses
- Bateria selada alta performance
- 12 volts
- 17 Amp/h
- Livre de manutenção
- Baixa auto descarga
- Saída 12 volts padrão veicular
- Saída 5 volts USB 500 mA
- Tempo de recarga AC: 24 horas
- Tempo de recarga DC: 12 horas
- Peso 7,91 kg
- Peso com embalagem; 8,89 Kg
- Dimensões: 30 x 22 x 21 cm
- 2 Saídas 110 volts (AC)
- Potência contínua máxima 400 watts
- Potência pico 800 watts
- Freqüência 60hz
- Onda senoidal modificada
- Eficiência 90%
- Fusível 40 Amp
- Temperatura de operação 0° - 40° C
- Alarme sonoro contra baixa tensão de bateria em 10.7 volts
- Desligamento automático por baixa bateria em 10 volts
- Proteção contra sobrecarga e curto circuito
- Sistema de recarga
- Fonte 110 volts (AC)
- Adaptador veicular 12 volts (DC)
- Garantia: 06 meses