



Ac Inverter 175 Watts:

Transforma a energia 12 volts proveniente de baterias em 110 volts AC, com 175 Watts de potência contínua é ideal para computador, fax, monitor, televisor, frigobar, ventilador, entre outros. Pode ser usados em veículos, residências, barcos, veleiros, trailers e outros.

Especificações

Potência de Saída (contínua) – 175 Watts

Potência de surto-500 Watts

Tensão de Saída - 110 v

Eficiência - 90.00%

Corrente de repouso - Menos de 0.3^a

Tensão de entrada de força - 10 v a 15 v

Alarme de baixa tensão - 10.5 Volts

Desligamento por baixa tensão - 10 Volts

Cooler integrado / Peso incluindo os cabos - 450 gramas

Dimensões – 12,70 x 11,53 x 5,08 cm

Proteção contra sobrecarga e curto circuito

Duas Saída de força tipo 3 pinos (dois chatos + terra)Tipo de onda – Senoidal Modificada