



### **Inversor 1250 Watts**

Transforma a energia 12 volts proveniente de baterias em 110 volts AC, com 1250 Watts de potência contínua é ideal para geladeira, aquecedor elétrico, freezer, torradeira, secador de cabelo, microondas e outros. Pode ser usados em veículos, residências, barcos, veleiros, trailers e outros.

#### **Especificações:**

Potência de Saída (contínua) - 1250W

Potência de surto - 3000W / Tensão de Saída - 110 v / Eficiência - 90.00%

Corrente de repouso - Menos de 0.95A

Tensão de entrada de força - 10 v a 15 v

Alarme de baixa tensão - 10.5 Volts +/- 0.5V

Desligamento por baixa tensão - 9,5 Volts +/- 0.5V

Duplo Cooler integrado / Peso incluindo os cabos - 4,54 kilos

Dimensões - 38,10 x 20,32 x 8,38 cm

Proteção contra sobrecarga e curto circuito

Três Saída de força 3 pinos ( dois chatos + terra )

Tipo de onda – Senoidal Modificada